

Datenblatt RuggON VULCAN 10X Tablet

TESTUMGEBUNG – nicht die Live-Seite. [Zur Live-Seite](#)

✉ kontakt@robustbook.com

☎ +49 (0) 69 271 470 985

Marke: RuggON · Geräteklasse: Tablet



Diese Übersicht wurde aus den auf robustbook.com dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist **kein Herstellerdatenblatt**. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Stand: 08.08.2026. Für das RuggON VULCAN 10X liegt ein Herstellerdatenblatt vor (RuggON, Version V.22A / 2025 – kein Tagesdatum im Dokument); es ist unten verlinkt. Das Datenblatt ist nur auf Englisch verfügbar.

Herstellerdatenblatt (Englisch): [1764554347915372903-en_VULCAN_10X_specsheet_V26.pdf →](#)

Kerndaten

Displaygröße	10,4 Zoll
Auflösung	1024 x 768 (XGA)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1200 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5-8365UE (1,6 GHz), optional Intel® Celeron® 4305UE (2,0 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 4 GB DDR4 SODIMM, erweiterbar auf 32 GB · SSD M.2 2280 (Kapazität nicht angegeben)
Akku	Interner Backup-Akku für kontrolliertes Herunterfahren (kein Hauptakku-Wert angegeben)
Gewicht	3,2 kg
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C

Schnittstellen

RS-232 (mit Stromversorgung) × 1 · RS-232 (TX/RX)/422/485 × 1 · RS-232 (TX/RX) × 2 · RS-485 × 2 · Gigabit Ethernet × 2 · USB 3.1 × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · Mic-in × 2 · Line-out (L/R) × 1 · optionaler Video-Eingang · optionaler CAN-Bus 2.0B × 2 oder SAE J1939 × 1

Konfigurierbar

[Ja, auf Anfrage](#)

[Herstellerdatenblatt RuggON](#)

[Vergleichstabelle](#)

[VULCAN 10X](#)

[Tablets](#)

Aufgelöste Datenlücke:

1. Displaygröße/Auflösung: Bis zum 08.08.2026 war strittig, ob die Angabe „10,4 Zoll, 1024 x 768 (XGA)“ belastbar ist - sie stammte ursprünglich nur aus einem unübersetzten, englischsprachigen Rohblock auf der Produktseite („10.4-inch 1024 x 768 XGA“), während die Vergleichstabelle Tablets hier zunächst „-“ führte und erst seit dem 08.08.2026 „10,4 Zoll“ nennt. Das Herstellerdatenblatt RuggON VULCAN 10X (RuggON, Version V.22A / 2025) bestätigt jetzt eindeutig „10.4“ XGA TFT LCD ... (1024 x 768)“. Damit ist die Datenlücke aufgelöst; beide Zeilen sind ab sofort regulär aus dem Herstellerdatenblatt belegt.

Ausstattung und Optionen

Auszug aus der Herstellerbeschreibung der Produktseite. Kein Konfigurator vorhanden, keine Preise.

- Touch: PCT-Touch mit Regen-/Handschuhmodus, 5-Draht-resistiver Touch mit Enteiser auf Anfrage, hohe Helligkeit mit Auto-Dimming
- Sensorik: eingebauter 6-Achsen-Bewegungssensor, Doppellautsprecher
- Betriebssystem: unterstützt Windows 10 / Windows 11 IoT Enterprise
- Konnektivität: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/v/r/k, Bluetooth V5.0, optional 4G LTE/HSPA+/GPRS oder 5G, optional GNSS (GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS)
- Optional: CAN-Bus 2.0B × 2 oder SAE J1939 × 1, DI × 2, DO × 2, Mic-in × 2, Line-out × 1, Videoeingang × 1
- Bedienung: 7 programmierbare Tasten, Helligkeits- und Lautstärkeregelung, Display an/aus, optional Enteiser-/Entfroster-Taste
- Stromversorgung: 9–60 VDC Eingang, Zündungserkennung mit verzögertem Ein-/Ausschalten, Wake-on-RTC, interner Backup-Akku für geordnetes Herunterfahren

Weiterführende Links

- [Produktseite RuggON VULCAN 10X](#)
- [Vergleichstabelle Tablets](#)
- Branchen: [Transport](#) · [Logistik](#) · [Industrie](#)

Robustbook GmbH

Stand dieses Dokuments: 08.08.2026. Diese Übersicht ist kein Herstellerdatenblatt (siehe Vorbehalt oben); verbindlich sind die Angaben des Herstellers.

Rechtliches

[Impressum](#)

[AGB](#)

[Datenschutz](#)

[Cookie-Präferenzen anpassen](#)

Unternehmen

[👥 Über Uns](#)

[🔍 Marken](#)

[🏪 Händler](#)

[📍 Kontakt](#)

[✔️ Rugged Kauf-Checkliste](#)

📱 Tablets

DURABOOK [RT1](#)

DURABOOK [RT1L](#)

DURABOOK [UT11](#)

💻 Notebooks

DURABOOK [S15](#)

DURABOOK [S14I](#)

DURABOOK [Z14I](#)

🏢 Branchen

[🚚 Werkstatt](#)

[✈️ Militär](#)

 [Industrie](#)

 [Öffentliche Sicherheit](#)

 [Transport](#)

 [Logistik](#)

 [Bau](#)

 [Forst- und Landwirtschaft](#)

 [Outdoor](#)

Copyright © 2026 Robustbook GmbH

Webdesign erstellt mit ♥ von [Bitblade Solutions](#)